

Звуковой информатор IV2022IKD маленький с датчиком движения

Информатор воспроизводит аудиосообщения, записанные во внутреннюю память устройства, при срабатывании датчика движения. Дальность действия датчика движения около 3 метров, угол обзора 120 градусов.

Как записать свой звук:

Выключатель ON-OFF на модуле ставим в положение OFF (выключено).
Берем обычный интерфейсный кабель от смартфона с разъемом microUSB.
Соединяем одним концом с модулем, другим - с вашим компьютером.



На компьютере появляется новое устройство - модуль. Открываем его, удаляем старые mp3-файлы и записываем новые.

ВНИМАНИЕ : не удалять файл конфигурации CONFIG.txt !

Максимальный суммарный размер всех записываемых файлов не должен превышать 4 Мбайт. Если размер больше, нужно уменьшить длительность, частоту или битрейт mp3-файлов.

Если вы записываете несколько файлов, порядок их воспроизведения будет определяться последовательностью их записи в память модуля. Первый записанный файл будет воспроизводиться первым, второй записанный - вторым, и т.д. Проще всего при записи сделать имена файлов в виде чисел: 001.mp3, 002.mp3, 003.mp3, и т.д. Тогда с большой вероятностью при копировании они запишутся в правильной последовательности. После записи отсоединяем USB-кабель и проверяем звучание.

Изменить громкость можно с помощью файла конфигурации:

Войдите в память модуля через проводник или браузер. Кроме mp3 файлов там должен быть файл CONFIG.TXT. Откройте его в текстовом редакторе и измените значения параметра VOL=

Вы можете поставить любое число от VOL=01 до максимального VOL=30.

Второй параметр IO=04 не изменять.

Как пользоваться информатором:

Откройте крышку на задней стороне модуля и вставьте батарейки формата AAA. Для более длительной работы используйте щелочные (alkaline) батарейки. Или подключите источник внешнего питания 5В через разъем microUSB.

Для включения модуля переведите переключатель в положение ON. Через пару секунд информатор готов к работе.

Если предполагается длительное хранение, то выключатель лучше перевести в положение OFF для предотвращения разряда батареек.

Параметры информатора:

Размер 60*48*26мм.

Объем памяти модуля - 4 Мбайт. Максимальная длительность звучания ~30 минут.*

Поддерживаемый битрейт mp3-файла 8..320кбит/сек. Рекомендуется выбирать не выше 128кбит/сек.

* При битрейте mp3-файла 16 кбит/сек.